

Bevorzugte Kanäle im Radio-Betrieb

Forumsregeln

WICHTIG: FAQ's beziehen sich ausschließlich auf die PC-Software und gelten nicht für myharmony.com (Ausnahme: Anleitung: Harmony-Konfiguration H300).

GESPERRT

1 Beitrag • Seite 1 von 1

Bevorzugte Kanäle im Radio-Betrieb

von **TheWolf** » 11. März 2011 18:41

[+] FAQ QUICKLINK

Hi,

wie wir ja wissen, sind die bevorzugten Kanäle (Sender-Logo's) nur bei TV's und/oder SAT-Receivern möglich.

Aber ... es gibt eine Lösung, diese auch im Radio-Betrieb zu verwenden.
Ich bleibe hier bei dem Begriff "Sender-Logo's", damit auch die Foren-Suche erfolgreich benutzt werden kann.

1. Voraussetzungen:

⚠ Um überhaupt Sender-Logo's benutzen zu können, muss euer AVR Sender-Preset's unterstützen. D.h. er muss in der Lage sein, die Sender mit der Original-FB über die Ziffern-Tasten direkt aufrufen zu können. ⚠

Um Sender-Logo's im "normalen" Radio-Betrieb nutzen zu können, gaukeln wir der Harmony vor, wir würden SAT-Radio hören, da hier ja ein SAT-Receiver beteiligt ist.

Von diesem Gerät benutzen wir aber nur die Ziffern-Befehle und ggf. die OK-Taste (je nachdem, wie euer echter AVR die Kanäle wechselt)

2. SAT-Receiver anlegen:

Für die Sender-Logo's benutzen wir einen "exotischen SAT-Receiver", der aber fast alle erforderlichen Einstellungen mitbringt.



➡ **Haltet euch bitte genau an diese Vorgaben, da andere SAT-Receiver etl. anders eingestellt werden müssen.**

Wir wählen diesen aus:

Gerätetyp	Hersteller	Modell
Satellit	@sat	ECI 9500 PLUS

Auswahl

03-Geräte-Auswahl2.jpg (8.37 KiB) 5195-mal betrachtet

3. SAT-Receiver einrichten:

Als nächstes benennen wir der SAT-Receiber um in SAT-AVR, damit wir ihn später eindeutig identifizieren können:



05Gerät umbenannt.jpg (7.52 KiB) 5195-mal betrachtet



TheWolf
Foren-Admin

Beiträge: 10842
Registriert: 9. März 2006 16:24
Wohnort: Paderborn
Danke gegeben: 2 mal
Danke bekommen: 163 mal
1. Fernbedienung: H 900
2. Fernbedienung: H 885
3. Fernbedienung: H 650

Danach "klauen" wir ihm die Power-Befehle, da er ja nicht ein- oder ausgeschaltet werden muss:

Einrichten von @sat ECI 9500 PLUS Satellit

☐ Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen.

☐ Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird.

☒ Es gibt keine Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung für @sat ECI 9500 PLUS Satellit.

Im letzten Schritt reduzieren wir die Eingangs-Wahl auf "Radio", weil eine echte Eingangs-Wahl ja nicht stattfinden soll.

👉 Lasst die Methode 1 auf jeden Fall unangetastet!

Wir löschen also den Eingang "TV".

Geräteeinstellung

➡ Überprüfen Sie die Liste der Eingänge und Änderungen an den Eingangsquellenname

Eingangsquellen

TV

Radio

1.

Umbenennen

Löschen

2.

Hinzufügen

Nun lernen wir die Ziffern-Befehle 0 bis 9 von der Original-Fernbedienung in diesem Gerät binär an.

👉 Dabei werden die Datenbank-Befehle überschrieben (daher auch binär anlernen).

👉 Siehe hierzu: **FAQ-Thema Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)**

Wir gehen also direkt unten auf

BENUTZERDEFINIERT

FERTIG

09-Benutzerdefiniert lernen.jpg (5.44 KiB) 5195-mal betrachtet

Im Folge-Bild wählen nun die Ziffer 0 aus (Häckchen davor setzen) und klicken auf "Binärbefehl lernen":

Power On (Aus)	Lernen	Datenbank	Analysiert	Binärbefehl lernen
<input checked="" type="checkbox"/> 0				

10-Befehl 0 binär lernen.jpg (8.3 KiB) 5195-mal betrachtet

Nach erfolgreichem Anlernen sieht der Befehl nun so aus:

<input type="checkbox"/> 0	Lernen	Original-Fernbedienung Binär	Binärbefehl lernen
----------------------------	--------	------------------------------	--------------------

11-Befehl nach anlernen.jpg (6.92 KiB) 5195-mal betrachtet

Dieses Spielchen treiben wir nun auch noch mit den Ziffern-Befehlen 1 bis 9 und am Ende muss dann alles so aussehen:

<input type="checkbox"/> 0	Lernen	Original-Fernbedienung Binär	Binärbefehl lernen
<input type="checkbox"/> 1	Lernen	Original-Fernbedienung Binär	Binärbefehl lernen
<input type="checkbox"/> 2	Lernen	Original-Fernbedienung Binär	Binärbefehl lernen
<input type="checkbox"/> 3	Lernen	Original-Fernbedienung Binär	Binärbefehl lernen
<input type="checkbox"/> 4	Lernen	Original-Fernbedienung Binär	Binärbefehl lernen
<input type="checkbox"/> 5	Lernen	Original-Fernbedienung Binär	Binärbefehl lernen
<input type="checkbox"/> 6	Lernen	Original-Fernbedienung Binär	Binärbefehl lernen
<input type="checkbox"/> 7	Lernen	Original-Fernbedienung Binär	Binärbefehl lernen
<input type="checkbox"/> 8	Lernen	Original-Fernbedienung Binär	Binärbefehl lernen
<input type="checkbox"/> 9	Lernen	Original-Fernbedienung Binär	Binärbefehl lernen

Bei diesem SAT-Receiver steht die Wahl der bevorzugten Kanäle so:

Geräteeinstellung
Wie wählen Sie mit der Originalfernbedienung die Kanäle aus?

Einrichten von Satellit.

☐ Zwei Ziffern *für Kanal 2 drücken Sie "0" + "2";*
☐ Drei Ziffern *für Kanal 2 drücken Sie "0" + "2" + "2";*
☐ Ziffer(n) und dann Eingabe (oder Auswählen) *für Kanal 2 drücken Sie "0" + "Eingabe";*
☒ **Nur Ziffer(n)** *für Kanal 2 drücken Sie "2"; für Kanal 9458 drücken Sie "9" + "4" + "5" + "8";*

Sollte das für euren AVR nicht passen, wählt bitte den richtigen Punkt aus.

➡ Siehe hierzu: [FAQ-Thema Erweitertes Setup](#)

4. Aktion anlegen:

Als nächstes legen wir uns eine "passende" Aktion an. Natürlich wird diese Aktion "manuell" angelegt.

Wir wählen die Aktions-Art "Musik hören" ...

Aktion wird hinzugefügt: Aktionstyp wählen
Welcher Aktionstyp soll hinzugefügt werden?

☐ Fernsehen
☐ Video aufzeichnen
☐ Video ansehen
☐ DVD oder Laserdisc wiedergeben
☐ CD oder Minidisc hören
☒ **Musik hören**
☐ Video-Game spielen
☐ Kassette hören
☐ Teletext
☐ Vorführung
☐ Dienstprogramm

... und dort den Unterpunkt "Musik hören (Musiksender (Digitalkabel- oder SatellitenTV)):

Aktion wird hinzugefügt
Welche Aktion soll hinzugefügt werden?

☐ UKW-Radio hören (UKW-Radio hören)
☐ Digitalmusik hören (iPod, MP3-Player, Squeezebox, Musikserver usw.)
☐ Radio hören (AV-Empfänger, Tuner)
☒ **Musik hören (Musiksender (Digitalkabel- oder Satelliten-TV))**

Für den Kanal-Wechsel wählen wir unsern SAT-AVR aus:

Aktion:Musik hören

☐ Ich verwende Pioneer PDP-LX5090 zum Wechseln der Kanäle
☐ Ich verwende TechniSat DigiCorder HD S2 zum Wechseln der Kanäle
☒ **Ich verwende @sat SAT-AVR zum Wechseln der Kanäle**

24-Kanalwahl.jpg (10.65 KiB) 5195-mal betrachtet

Die Lautstärke-Regelung läuft natürlich nach wie vor über den echten AVR:

Aktion:Musik hören

☐ Ich verwende Pioneer PDP-LX5090 zum Regeln der Lautstärke
☒ **Ich verwende Pioneer VSX-LX52 zum Regeln der Lautstärke**

25-Lautstärke.jpg (7.75 KiB) 5195-mal betrachtet

Als Eingang des AVR nehmen wir "Tuner":

Musik hören

➔ Welcher Eingang oder Kanal des Geräts Pioneer VSX-LX52 muss gewählt sein?

Aktion: Musik hören

☐ BD
☐ DVD
☒ TV (Empfohlen)
☐ DVR
☐ Video
☐ HDMI 1
☐ HDMI 2
☐ HDMI 3
☐ iPod/USB
☐ CD
☐ CD-R
☒ Tuner
☐ Eingangsquelle fehlt

Am Ende sieht unsere Aktion dann so aus:

Musik hören

➔ Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion.

Aktion: Musik hören

☒ Ja, diese Einstellungen sind korrekt.
☐ Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen.
☐ Nein, ich möchte den Assistenten erneut ausführen, um die Einstellungen zu ändern.

Wenn Sie die Aktion aufrufen, richtet die Fernbedienung das System wie folgt ein:

Gerät	Status / Aktionen
@sat SAT-AVR	@sat SAT-AVR ist eingeschaltet
Pioneer VSX-LX52	Pioneer VSX-LX52 ist eingeschaltet
Andere	Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
@sat SAT-AVR	@sat SAT-AVR ist eingestellt auf "Radio"
Pioneer VSX-LX52	Pioneer VSX-LX52 ist eingestellt auf "Tuner"

5. Tasten-Belegung:

Als letzter, aber sehr wichtiger Schritt muss die Tasten-Belegung (sowohl Hardw.- als auch Softw.-Tasten) angepasst werden, denn die Aktion hat alle Tasten (bis auf die Lautstärke-Tasten) mit Befehlen des SAT-Receiver belegt.

Die wollen und können wir ja nicht benutzen, also belegen wir wieder alle Tasten mit den Befehlen des AVR's. Bei den Ziffern-Tasten kann man wählen: Entweder diese auch auf den AVR legen oder die vom SAT-Receiver dort liegen lassen. Die Ziffern des SAT-Receiver haben wir ja mit den Ziffern-Befehlen des AVR überschrieben, also kein Problem.

➔ Siehe hierzu: [FAQ-Thema Tasten-Belegung inkl. Sequenz](#)

6. Bevorzugte Kanäle anlegen:

In den Einstellungen dieser Aktion finden wir den Punkt "Bevorzugte Kanäle einrichten", die wir nun wie gewohnt einrichten können.

➔ Siehe hierzu: [FAQ-Thema Bevorzugte Kanäle einrichten](#)

Und ... um evtl. aufkommenden Fragen gleich vorzubeugen: Nein, es ist nicht möglich, das Aktions-Logo "SAT-Radio" zu ändern.

! In unsere Bilder-Datenbank ([Galerie --> Harmony 900 Senderlogos](#)) findet ihr die ersten Radio-Logo's.

! Sucht nach "900-Radio".

➔ Zurück zur [Harmony FAQ - Themen-Übersicht](#)

GESPERRT

1 Beitrag • Seite 1 von 1

◀ Zurück zu Harmony FAQ

Gehe zu: [Harmony FAQ](#) [Los](#)

WER IST ONLINE?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste

Portal » Foren-Übersicht

Das Team • Alle Cookies des Boards löschen • Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde

Impressum

Powered by phpBB | Deutsche Übersetzung durch phpBB.de | IceBlue Design by Abdul Turan